

Radio Receiver - Módulo receptor de alto rendimiento con botón manual de encendido/apagado

Item RC613R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Controle las cargas con el botón de encendido/apagado montado en el receptor o de manera inalámbrica a través de un transmisor remoto. Para uso en interiores/exteriores. Encienda las luces de su piscina desde cualquier lugar de su casa.

CARACTERÍSTICAS

- Responde al transmisor portátil (que se proporciona por separado)
- Para uso interior/exterior
- Maneja una variedad de aplicaciones de commutación
- Permite que las cargas conectadas se enciendan/apaguen de manera remota
- Alcance máximo de 100 pies
- Caja plástica para exterior color beige

APLICACIONES

- Control de motores
- Control de bomba

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	RC613R
Descripción	Módulo receptor de alto rendimiento con botón manual de encendido/apagado
Código UPC	078275067660
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control

Número de canales de radio	1
Rango de recepción (pies)	100
Rango de recepción (m)	30.48

Dimensiones

Dimensiones del Producto	8 x 4.25 x 3.375 in
--------------------------	---------------------

Especificaciones de materiales

Color	Crema
Material del cuerpo	Plástico

Capacidades de carga

Rangos de capacidad de carga resistiva	30 A, 120/240 V CA, 60 Hz
--	---------------------------

Especificaciones eléctricas

Tipo de interruptor	DPST
---------------------	------

Empaque

Peso de envío (lb)	1.497
--------------------	-------

Dimensiones del cartón de la unidad	3.88 x 6.25 x 8.25 in
Especificaciones ambientales	
Entornos de uso	Interior; Exterior
Normas y certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	X

ACCESORIOS



RC939

Transmisor de radio portátil de 3 canales