


Radio Receiver - Módulo receptor de alto rendimiento con botón manual de encendido/apagado

Item RC613R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Controle las cargas con el botón de encendido/apagado montado en el receptor o de manera inalámbrica a través de un transmisor remoto. Para uso en interiores/exteriores. Encienda las luces de su piscina desde cualquier lugar de su casa.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Responde al transmisor portátil (que se proporciona por separado)
- ▶ Para uso interior/exterior
- ▶ Maneja una variedad de aplicaciones de conmutación
- ▶ Permite que las cargas conectadas se enciendan/apaguen de manera remota
- ▶ Alcance máximo de 100 pies
- ▶ Caja plástica para exterior color beige

APLICACIONES

- ▶ Control de motores
- ▶ Control de bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	RC613R
Descripción	Módulo receptor de alto rendimiento con botón manual de encendido/apagado
Código UPC	078275067660
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control	
Número de canales de radio	1
Rango de recepción (pies)	100
Rango de recepción (m)	30.48

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	8 x 4.25 x 3.375 in

Especificaciones de materiales	
Color	Crema
Material del cuerpo	Plástico

Capacidades de carga	
Rangos de capacidad de carga resistiva	30 A, 120/240 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas	
Tipo de interruptor	DPST

Empaque	
Peso de envío (lb)	1.497

Dimensiones del cartón de la unidad	3.88 x 6.25 x 8.25 in
-------------------------------------	-----------------------

Especificaciones ambientales

Entornos de uso	Interior; Exterior
-----------------	--------------------

Normas y certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



RC939
Transmisor de radio portátil de 3 canales