

Radio Receiver - Receptor de radio con botón manual de encendido/apagado

Item RC613L



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Controle las cargas con el botón de encendido/apagado montado en el receptor o de manera inalámbrica a través de un transmisor remoto. Para uso en interiores/exteriores. Encienda las luces de su piscina desde cualquier lugar de su casa.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Responde al transmisor portátil (que se proporciona por separado)
- ▶ Para uso interior/exterior
- ▶ Maneja una variedad de aplicaciones de conmutación
- ▶ Permite que las cargas conectadas se enciendan/apaguen de manera remota
- ▶ Alcance máximo de 100 pies
- ▶ Caja plástica para exterior color beige

APLICACIONES

- ▶ Control de motores
- ▶ Control de bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	RC613L
Descripción	Receptor de radio con botón manual de encendido/apagado
Código UPC	078275071803
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Número de canales de radio	1
Rango de recepción (pies)	100
Rango de recepción (m)	30.48
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	4.5 x 3 x 1.75 in
Longitud de conductor de cable (pulg.)	36
Especificaciones de materiales	
Color	Crema
Material del cuerpo	Plástico
Especificaciones eléctricas	
Tipo de interruptor	SPST
Empaque	
Peso de envío (lb)	0.649
Dimensiones del cartón de la unidad	3.5 x 3.75 x 5.75 in

Especificaciones ambientales	
Entornos de uso	Interior; Exterior
Normas y certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



RC939
Transmisor de radio portátil de 3 canales