

## Radio Receiver - Receptor de radio con botón manual de encendido/apagado

Item RC613



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Controle las cargas con el botón de encendido/apagado montado en el receptor o de manera inalámbrica a través de un transmisor remoto. Para uso en interiores/exteriores. Encienda las luces de su piscina desde cualquier lugar de su casa.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Responde al transmisor portátil (que se proporciona por separado)
- ▶ Para uso interior/exterior
- ▶ Maneja una variedad de aplicaciones de conmutación
- ▶ Permite que las cargas conectadas se enciendan/apaguen de manera remota
- ▶ Alcance máximo de 100 pies
- ▶ Caja plástica para exterior color beige

### APLICACIONES

- ▶ Control de motores
- ▶ Control de bomba

### DATOS TÉCNICOS

#### General

Número de modelo	RC613
Descripción	Receptor de radio con botón manual de encendido/apagado
Código UPC	078275067554
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

#### Especificaciones de control

Número de canales de radio	1
Rango de recepción (pies)	100
Rango de recepción (m)	30.48

#### Dimensiones

Dimensiones del Producto	4.5 x 3 x 1.75 in
Longitud de conductor de cable (pulg.)	6

#### Especificaciones de materiales

Color	Crema
Material del cuerpo	Plástico

#### Capacidades de carga

Rangos NO de capacidad de carga del motor	1 HP a 120 V CA
	10 A, 1200 W

#### Especificaciones eléctricas

Tipo de interruptor	SPST
---------------------	------

**Empaque**

Peso de envío (lb)	0.549
Dimensiones del cartón de la unidad	3.5 x 3.75 x 5.75 in

**Especificaciones ambientales**

Entornos de uso	Interior; Exterior
-----------------	--------------------

**Normas y certificaciones**

Certificación CSA	cCSAus
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	N/A

---

## ACCESORIOS



RC939

Transmisor de radio portátil de 3 canales