

In-Wall Timer - Interrupteur sans fil à longue portée avec télécommande porte-clés

Item RC-LRSK1-WH



DESCRIPTION DU PRODUIT

L'interrupteur sans fil à longue portée avec télécommande porte-clés est conçu pour être utilisé avec les panneaux de piscine et de spa Intermatic, les couvercles étanches Intermatic et les boîtiers NEMA 3R similaires résistants aux intempéries. Doté de la technologie sans fil à spectre étalé 915 MHz, l'interrupteur communique avec la télécommande porte-clés incluse à des distances allant jusqu'à 122 m (400 pieds) à travers des panneaux métalliques, sans qu'aucune antenne externe ne soit nécessaire. Les composants internes de l'interrupteur sans fil à longue portée ont été traités avec un revêtement spécial pour résister à l'oxydation dans les environnements extérieurs et prennent en charge une plage de température de fonctionnement de -30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F), tandis que la télécommande prend en charge une plage de température de fonctionnement de 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F).

FONCTIONS

- Cet ensemble pratique tout-en-un contient tout ce dont vous avez besoin pour contrôler les éclairages de piscine et autres éclairages extérieurs jusqu'à une distance de 122 m (400 pieds).
- Interrupteur robuste pour une longue durée de vie et une fiabilité accrue dans les boîtiers extérieurs NEMA 3R.
- La technologie sans fil 915 MHz offre une portée étendue et des performances remarquables, même à travers des panneaux métalliques.
- L'interrupteur a une plage de température de fonctionnement allant de -30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F), et la télécommande a une plage de température de fonctionnement allant de 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F).
- Comprend l'interrupteur longue portée (RC-LRS1-WH) et la télécommande porte-clés (RC-LRSR-WH) dans un seul kit pratique.
- Contenu de la boîte : (1) interrupteur sans fil à longue portée, (1) plaque frontale, (2) vis de montage pour la plaque frontale, (2) vis pour le boîtier électrique, (4) connecteurs de fils, (1) télécommande porte-clés, (2) piles AAA (installées), (1) support mural (2) vis pour le support mural, (1) pince pour la visière, (2) guides d'installation rapide.

APPLICATIONS

- Éclairage paysager
- Commande d'éclairage de piscine

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	RC-LRSK1-WH
Description	Interrupteur sans fil à longue portée avec télécommande porte-clés
Code UPC	078275158931
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Options de transfert de données	Longue portée de 915 MHz; Fonctionnement à distance
Mode de fonctionnement	On/Off (marche/arrêt)
Type de batterie	AAA
Type d'entretien de batterie	Remplaçable
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 10 ans
Wireless Signal Range Ft	400
Chemical Composition of the Battery Cell	Alcalis
Number of Batteries Included	2

Spécifications des matériaux

Couleur	Blanc
---------	-------

Valeurs nominales de charge

Usage général	5 A
DEL de ballast électronique	600 W
Tungstène	600 W

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz; 3 V CC
Hz	60

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-22 - 158 °F / -30 - 70 °C
------------------------	----------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.6
Dimensions du carton unitaire	5 x 2.938 x 2.969 in

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	cETLus; FCC; IC: 29501-3604; Green Energy
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N
	Ce produit est conforme à Prop65.
Normes et certifications PDF	Green Energy; FCC; cETLus
Epi Certifications	cETLus; FCC; Green Energy

URL's

Software DownLoad URL	View FAQs
-----------------------	--