

In-Wall Timer - Interruptor inteligente de pared con Wi-Fi ABRA

Item SH-ABIWS1-WH



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El interruptor inteligente de pared con Wi-Fi ABRA funciona a la perfección con la intuitiva aplicación ABRA para controlar y automatizar una amplia variedad de tipos de carga. Con una tensión de entrada de 120-277 V CA, 50/60 Hz, el interruptor inteligente de pared ABRA tiene una potencia nominal de 15 A para uso general/resistivo, 15 A para tungsteno/incandescente, 10 A para balasto inductivo y 10 A para balasto electrónico/LED. El interruptor inteligente de pared ABRA también admite cargas de motor de hasta 1 HP a 120 V CA y de hasta 3 HP a 240 V CA. El interruptor inteligente ABRA puede controlarse automáticamente mediante temporizadores, programas y automatizaciones en la aplicación ABRA, así como mediante control por voz con Amazon Alexa, Google Home y Siri. Para una versatilidad aún mayor, el interruptor inteligente está certificado por Matter, lo que permite una integración perfecta con plataformas de hogar inteligente Matter de terceros como Google Home, Amazon Alexa, Apple Home y Samsung SmartThings.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enciende y apaga luces y cargas de motor mediante programas, temporizadores y automatizaciones inteligentes.
- ▶ Funciona con Alexa, Google Home y Siri.
- ▶ Permite instalaciones unipolares o de 3 vías.
- ▶ Puede utilizarse con una gran variedad de cargas, incluidos balastos electrónicos (LED), tungsteno/incandescentes, inductivos y cargas de motor de hasta 1 HP.
- ▶ Compatibilidad integrada con Matter para una compatibilidad nativa con una amplia gama de plataformas domésticas inteligentes, incluidas Apple Home, Samsung SmartThings, Google Home y Home Amazon Alexa.
- ▶ Pala de recambio de color almendra luminosa opcional que puede instalar el usuario SH-ABSFCOV-LA.
- ▶ No necesita concentrador
- ▶ Utiliza interruptores estándar de tres vías para instalaciones de varias vías, lo que elimina la necesidad de adquirir interruptores complementarios especiales.
- ▶ Se requiere Wi-Fi de 2.4 GHz.

APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	SH-ABIWS1-WH
Descripción	Interruptor inteligente de pared con Wi-Fi ABRA
Código UPC	078275159884
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	VIETNAM
Período de garantía	Limitada de 2 años

Especificaciones de control	
Características de operación	Astronómico; Automatizaciones; Cuenta regresiva; Encendido/apagado; Programas
Modo de operación	Encendido/apagado, control remoto mediante aplicación
Tiempo de cuenta regresiva	de 1 minuto a 24 horas
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
	CFL; Fluorescente; Incandescente; LED

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	4.09 x 1.73 x 1.65 in

Dimensiones del Producto	104 x 44 x 42 mm
--------------------------	------------------

Especificaciones de materiales

Color	Blanco
-------	--------

Método de comunicación

Yes

Capacidades de carga

Propósito general	15 A
Tungsteno incandescente	15 A
Rangos de capacidad de carga del motor	1 HP, 120 V CA; 3 HP, 240 V CA
Balasto electrónico LED	10 A

Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada	120-277 V CA, 50/60 Hz
Tipo de interruptor	3 vías; Unipolar
Hz	50/60

Empaque

Peso de envío (lb)	0.44
Dimensiones del cartón de la unidad	5.25 x 3.062 x 2.75 in

Especificaciones ambientales

Température (service)	32 °F to 104 °F / (0 °C to 40 °C)
-----------------------	-----------------------------------

Normas y certificaciones

Otras certificaciones y Compatibilidades	cETLus; FCC; Green Energy +; Matter Compliant; Works with Alexa; Works with Google Home
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	Y

ACCESORIOS



SH-ABSWCOV-LA

Cubierta de interruptor de repuesto de color almendra para el interruptor SH-ABIWS1-WH