

## In-Wall Timer - Interrupteur intelligent encastré Wi-Fi ABRA

Item SH-ABIWS1-WH



### DESCRIPTION DU PRODUIT

L'interrupteur intelligent mural Wi-Fi ABRA fonctionne en toute transparence avec l'application intuitive ABRA pour contrôler et automatiser un large éventail de types de charges. Prenant en charge une tension d'entrée de 120-277 V CA, 50/60 Hz, l'interrupteur intelligent mural ABRA est conçu pour une intensité nominale de 15 A à usage général/résistif, 15 A pour lampes tungstène/incandescence, 10 A pour ballast inductif et 10 A pour ballast électronique/DEL. L'interrupteur mural intelligent ABRA prend également en charge les charges de moteur jusqu'à 1 HP à 120 V CA et jusqu'à 3 HP à 240 V CA. L'interrupteur intelligent ABRA peut être contrôlé automatiquement par des minuteries, selon des horaires et des automatisations dans l'application ABRA, ainsi que par commande vocale à l'aide d'Amazon Alexa, Google Home et Siri. Pour une polyvalence encore plus majeure, l'interrupteur intelligent est certifié Matter, ce qui permet une intégration transparente avec des plateformes domestiques intelligentes Matter tierces telles que Google Home, Amazon Alexa, Apple Home et Samsung SmartThings.

### FONCTIONS

- ▶ Allume et éteint les lumières et les charges moteur à l'aide de programmes, minuteries et automatisations intelligentes.
- ▶ Fonctionne avec Alexa, Google Home et Siri.
- ▶ Prend en charge les installations unipolaires et à trois voies.
- ▶ Peut être utilisé avec une variété de charges, y compris celles de ballast électronique (DEL), tungstène/incandescentes, inductives, et les charges de moteur jusqu'à 1 HP.
- ▶ Prise en charge intégrée de Matter pour une compatibilité native avec une large gamme de plateformes de maisons intelligentes, y compris Apple Home, Samsung SmartThings, Google Home et Amazon Alexa
- ▶ Palette de remplacement couleur amande clair, installable par l'utilisateur (optionnelle) SH-ABSFCOV-LA.
- ▶ Aucune centrale requise !
- ▶ Utilise des interrupteurs à 3 voies standard pour les installations à plusieurs voies, éliminant ainsi la nécessité d'acheter des interrupteurs complémentaires spéciaux.
- ▶ Wi-Fi 2.4 GHz requis.

### APPLICATIONS

- ▶ Commande d'éclairage intérieur

### DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	SH-ABIWS1-WH
Description	Interrupteur intelligent encastré Wi-Fi ABRA
Code UPC	078275159884
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	VIETNAM
Période de garantie	Limitée à 2 ans
Paramètres de contrôle	
Caractéristiques de fonctionnement	Astronomique; Automatisations; Compte à rebours; On/Off (marche/arrêt); Programmes
Mode de fonctionnement	On/Off (marche/arrêt), commande à distance via l'appli
Compte à rebours	1 min à 24 heures
Type de mécanisme	Numérique/électrique
	CFL; Fluorescente; À incandescence; DEL
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	4.09 x 1.73 x 1.65 in

Dimensions du Produit	104 x 44 x 42 mm
-----------------------	------------------

#### Spécifications des matériaux

Couleur	Blanc
---------	-------

#### Mode de communication

	Yes
--	-----

#### Valeurs nominales de charge

Usage général	15 A
Tungstène – incandescent	15 A
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 120 V CA; 3 HP, 240 V CA
DEL de ballast électronique	10 A

#### Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120-277 V CA, 50/60 Hz
Type de commutateur	3 voies; Unipolaire
Hz	50/60

#### Emballage

Poids de livraison (lb)	0.44
Dimensions du carton unitaire	5.25 x 3.062 x 2.75 in

#### Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32 °F to 104 °F / (0 °C to 40 °C)
------------------------	-----------------------------------

#### Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	cETLus; FCC; Green Energy +; Matter Compliant; Works with Alexa; Works with Google Home
Proposition 65 de Californie	DEHP
Certification RoHS	Y

---

## ACCESSOIRES



SH-ABSWCOV-LA

Couvercle d'interrupteur de remplacement amande pour l'interrupteur SH-ABIWS1-WH